

«PeakTech® P 6222» Alimentatore da laboratorio 0 - 30 V / 0 - 5 A CC



89,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6222

GTIN/EAN: 4250569407895

Descrizione

Il nostro nuovo alimentatore da laboratorio sottile offre valori di uscita regolabili con precisione di 30 V e 5 A con una potenza continua di 150 W, ideale per l'uso in laboratori, officine e ambienti di sviluppo. L'elegante alloggiamento nero con un display LED blu di facile lettura si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Grazie all'elevata risoluzione di 1 mA e 10 mV, è possibile effettuare anche le regolazioni più precise per alimentare in modo ottimale i dispositivi. Una caratteristica speciale è l'uscita commutabile, che consente di preimpostare corrente e tensione con l'uscita disattivata. L'alimentatore dispone inoltre di una comoda porta USB (5 V/2 A) sul lato anteriore, ideale per caricare dispositivi o alimentare dispositivi come schede di sviluppo. La ventola a temperatura controllata garantisce un funzionamento silenzioso e previene il surriscaldamento, anche durante un utilizzo prolungato. Questo alimentatore combina prestazioni affidabili con un design curato ed è la scelta perfetta per gli utenti esigenti che apprezzano precisione e praticità.

Caratteristiche tecniche

- Klar lesbare blaue LED- Anzeigen (4- Stellig)
- Grob- und Feineinstellung für Strom und Spannung
- Spannungs- und Stromwerte Vorwahl (bei Output Off)
- CC (Konstantstrom) und CV (Konstantspannung) Modus
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Temperatur

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- 5V/2A USB-Ladebuchse für Verbraucher
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung

Specifiche

USB: ■(Power Only)

Canali: 1 CH

Connessione d'ingresso: Kaltgerätebuchse

Connessione di uscita: 4 mm Buchse

Corrente di uscita: 0 - 5 A

Telecomando: ☐

Tensione d'ingresso: 115 - 230 VAC 50/60 Hz

Tensione di uscita: 0 - 30 V DC

Tipo di display: Segment