«PeakTech® P 1290» Osciloscopio de PC USB 20 MHz/2 CH, 100MS/s



229,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 1290

GTIN/EAN: 4250569402555

Descripción

Este pequeño y potente osciloscopio de PC es ideal para su uso en portátiles o su instalación permanente en cabinas de control. Para mostrar con rapidez todas las formas de onda, basta con presionar la tecla Autoset y el propio osciloscopio buscará el mejor display posible. Con la función Autoscale es posible ajustar la escala de la base de tiempo de forma sencilla. Las formas de onda registradas pueden ser almacenadas directamente en el disco duro como archivos de imagen, tablas o archivos de texto mediante el software incluido. La información se transmite mediante USB y el aparato recibe el voltaje de funcionamiento directamente mediante USB.

Características técnicas

- Osciloscopio de PC de 1 canal y 20 MHz con 100MS/s de tasa de muestreo
- Longitud de memoria de 5.000 de puntos por canal
- Conexión USB independiente para transmisión de datos
- Máximo voltaje de entrada: 400 Vpp (USB)
- Accesorios: sondas, cable USB, cable BNC, manual, CD de software

Especificaciones

Sampling 1 CH:	100 MS/s

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Sampling 2 CH:	100 MS/s
Banda ancha:	25 MHz
Canales:	2 CH
Escala hor. min.:	5 ns/div
Escala hor. máx.:	100 s/div
Profundidad de la memoria:	5.000 Puntos
Tiempo de subida:	< 14 ns
USB:	■(aislado)
Vert. Escala min.:	5 mV/div
Vert. Escala máx.:	5 V/div
Vert. resolución:	8 Bit

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de