«PeakTech® P 4125» Generador de Funciones 2 Canales 1µHz-25MHz

559,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 4125

GTIN/EAN: 4250569402715

Descripción

Este generador de forma de onda arbitrario con lo último en control gráfico para el usuario tiene excelentes propiedades técnicas y gran variedad de funciones. Especialmente destacables son los dos canales de salida, la facilidad de operación mediante los botones de menú, el amplio rango de funciones y los muchos tipos de modulación. Todo ello hace a este generador perfecto para la mayoría de tareas en educación, investigación y desarrollo.

Características técnicas

- Display TFT digital 10cm (3.9") para ambos canales a la vez
- Dos canales de salida independientes con las mismas características
- Res. de frecuencia de 1µHz para todo el ancho de banda
- Tasa de muestreo de 125MSa/s resolución vertical de 14 bit
- 6 formas de onda estándar (Sen, cua, tria, etc)
- 45 formas de onda arbitrarias (Hamming, gaussiana, etc)
- Editor de forma de onda integrado, almacenable en USB
- 4 tipos de modulación (AM, FM, PM, FSK)
- Acoplamiento de canal, funciones de ráfaga y barrido
- Contador de frecuencia integrado de 200 MHz

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Control remoto y software de edición de forma de onda
- Seguridad: EN 61010-1
- Accesorios: Cable de alimentación, cable USB, Software para Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Cable BNC, manual en CD

Especificaciones

Amplitude:	0 - 20 Vpp
Arbitraria:	1 µHz - 10 MHz
Banda ancha:	25 MHz
Canales:	2 CH
Modulación:	AM, FM, FSK, PM
Pulso:	1 µHz - 5 MHz
RS-232:	■
Rampa:	1 µHz - 1 MHz
Rectangular:	1 µHz - 5 MHz
Sampling Rate:	125 MS/s
Sinusoidal:	1 µHz - 25 MHz
Solución de frecuencia:	1 µHz
Tipo de pantalla:	TFT color
USB:	■