«PeakTech® P 1635» Pinza amperometrica di dispersione 2/80 A AC/DC

105,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1635

GTIN/EAN: 4250569400346

Descrizione

Il PeakTech 1635 è una sonda di corrente di dispersione pratica ed economica per misurare piccole correnti continue e alternate fino a 2 A con risoluzione di 1 mA. Il dispositivo misura la corrente indirettamente attraverso il campo magnetico circostante, quindi viene misurata senza contatto quando le ganasce della pinza racchiudono il conduttore portatore di corrente (filo singolo). Poiché la somma di tutte le correnti in entrata e in uscita neutralizza il campo magnetico, la corrente di dispersione può essere misurata racchiudendo tutti i fili di una linea. Nel settore automobilistico, questo strumento di misura è ideale per registrare le correnti di scarica dalla batteria dell'auto quando l'accensione è spenta e quindi per individuare le fonti di errore in modo rapido e affidabile. Oltre a misurare piccole correnti, il PeakTech 1635 è in grado di misurare anche correnti continue e alternate di maggiore entità, fino a 80 A, con una risoluzione di 0,1 A, ed è quindi ideale per l'uso in ambito hobbistico, artigianale e industriale.

Caratteristiche tecniche

- Adatto per misure di corrente alternata CA e corrente continua CC fino a 80 A
- Risoluzione di misura 1 mA fino a 2000 mA AC / DC, 100 mA fino a 80 A AC / DC
- Display LCD con 2400 conteggi e retroilluminazione
- Funzione di mantenimento dei dati e azzeramento
- Torcia LED integrata per l'illuminazione della stazione di misura
- Tester di tensione senza contatto (NCV)

- Diametro del conduttore fino a max. 18 mm
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accessori: custodia, batterie e manuale

Specifiche

A CA max.:	2 A, 80 A
A Risoluzione AC min.:	1 mA
A Risoluzione CC min.:	1 mA
Apertura a tenaglia:	18 mm
Apparecchio LED:	■
Categoria di sovratensione:	CAT III 600 V
Corrente di dispersione:	■
Luoghi digitali:	2.400
NCV:	■
Tipo di display:	LCD
A DC max.:	2A, 80A