

«PeakTech® P 4125» 2 CH Arbitralny generator funkcyjny, 1 µHz - 25 MHz



559,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4125

GTIN/EAN: 4250569402715

Opis

Ten generator przebiegów arbitralnych z najnowszym graficznym sterowaniem użytkownika ma doskonałe właściwości techniczne i różnorodne funkcje. Na szczególne zasługi dwa równoważne kanały wyjściowe, łatwa obsługa za pomocą różnych przycisków menu, szeroki zakres funkcji i wiele różnych rodzajów modulacji. Czyni to ten generator idealnym do niemal wszystkich zadań edukacji, badaniach i rozwoju.

Właściwości techniczne

- Duży wyświetlacz cyfrowy TFT o przekątnej 10 cm (3,9 ") dla obu kanałów jednocześnie
- Dwa niezależne kanały wyjściowe o tej samej charakterystyce
- Rozdzielczość czystości 1 µHz dla całej szerokości pasma
- Czystość próbkowania 125 MSa/s przy 14-bitowej rozdzielczości pionowej
- 6 standardowych przebiegów (sinusoidalny, kwadratowy, trójkątny, DC itp.)
- 45 dowolnych przebiegów (Hamming, Gaussian, Trapez itp.)
- Zintegrowany edytor przebiegów, zapisywany na nośniku danych USB
- 4 rodzaje modulacji (AM, FM, PM, FSK)
- Sprzężenie kanałów, funkcja przemiatania i burst
- Zintegrowany, sterowany z menu licznik czystości 200 MHz
- Oprogramowanie do zdalnego sterowania i edycji przebiegów

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1
- Akcesoria: przewód zasilający, kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla systemu Windows, kabel BNC i instrukcja obsługi na płycie CD

Specyfikacje

USB:	■
Amplituda:	0 - 20 Vpp
Arbitralny:	1 µHz - 10 MHz
Częstotliwość próbkowania:	125 MS/s
Kanały:	2 CH
Modulacja:	AM, FM, FSK, PM
Prostokąt:	1 µHz - 5 MHz
Przepustowość:	25 MHz
RS-232:	■
Rampa:	1 µHz - 1 MHz
Rozdzielczość częstotliwości:	1 µHz
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
Sinus:	1 µHz - 25 MHz
Puls:	1 µHz - 5 MHz