

«PeakTech® P 4165» 2 CH Generator przebiegów arbitralnych, 1 μ Hz - 60 MHz



699,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4165

GTIN/EAN: 4250569403163

Opis

Ten generator przebiegów arbitralnych z najnowszym graficznym sterowaniem użytkownika charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi i różnorodnością funkcji. Na szczególną uwagę zasługują dwa równoważne kanały wyjściowe, łatwa obsługa za pomocą różnych przycisków menu, szeroki zakres funkcji i wiele różnych rodzajów modulacji. Czyni to ten generator idealnym do niemal wszystkich zadań w edukacji, badaniach i rozwoju.

Właściwości techniczne

- Duży 3,9-calowy wyświetlacz TFT-LCD o wysokiej rozdzielczości dla obu kanałów jednocześnie
- Nowy graficzny interfejs użytkownika (GUI) z wieloma funkcjami
- Dwa niezależne kanały o takich samych parametrach technicznych
- Rozdzielczość częstotliwości 1 μ Hz dla całego pasma
- 6 standardowych przebiegów (sinus, kwadrat, trójkąt, prostą stałą itp.)
- 26 dowolnych przebiegów (Hamming, Gaussian, Trapezia, Tan itp.)
- Zintegrowany edytor przebiegów, zapisywany na dysku USB
- 5 rodzajów modulacji (AM, FM, PM, PWM, FSK)
- Funkcje łączenia i rozłączenia kanałów, funkcja Sweep i Burst
- Zintegrowany licznik częstotliwości do 200 MHz
- Oprogramowanie do zdalnego sterowania i edycji przebiegów

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Bezpieczeństwo: EN 61010
- Akcesoria: Kabel zasilający, kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla systemu Windows, kabel BNC, instrukcja obsługi na płycie CD

Specyfikacje

USB:	■
Amplituda:	0 - 20 Vpp
Arbitralny:	1 µHz - 10 MHz
Częstotliwość próbkowania:	250 MS/s
Kanały:	2 CH
Modulacja:	AM, FM, FSK, PM, PWM
Prostokąt:	1 µHz - 30 MHz
Przepustowość:	60 MHz
RS-232:	■
Rampa:	1 µHz - 1 MHz
Rozdzielczość częstotliwości:	1 µHz
Typ wyświetlacza:	Farb-TFT
Sinus:	1 µHz - 60 MHz
Puls:	1 µHz - 15 MHz